

| MOLL ETN<br>MOLL ETN | Typ-Nr. DIN<br>Type no. DIN | Japan-Code<br>Japan code | trocken vorgeladen<br>dry-charged |  | Schaftung<br>Terminal assembly | Anschlusspole<br>Terminals | Kapazität<br>Capacity<br>Ah (20h) | Kälteprüfstrom<br>CCA<br>A (EN) | maximale Außenmaße (mm)<br>maximum external dimensions (mm) |                 |                |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|----------------|
|                      |                             |                          | mit Säurepack<br>with acid pack   |  |                                |                            |                                   |                                 | Länge<br>length   | Breite<br>width | Höhe<br>height |

**MOLL mobike AGM 12V** (mit Säurepack) · (with acid pack)

|             |         |           |   |   |   |   |      |     |     |    |     |
|-------------|---------|-----------|---|---|---|---|------|-----|-----|----|-----|
| 504 011 005 | 50411   | CB4L-B    | • | • | 0 | A | 4    | 50  | 120 | 70 | 92  |
| 504 012 005 | 50412   | YTX5L-BS  | • | • | 0 | A | 4    | 50  | 114 | 70 | 106 |
| 505 012 005 | 50512   | CB5L-B    | • | • | 0 | A | 5    | 50  | 120 | 61 | 128 |
| 506 215 007 | GT7B-4  | YT7B-BS   | • | • | 1 | J | 5,5  | 70  | 150 | 65 | 93  |
| 506 014 008 | 50614   | YTX7L-BS  | • | • | 0 | A | 6    | 80  | 114 | 70 | 130 |
| 506 015 008 | 50615   | YTX7A-BS  | • | • | 1 | A | 6    | 80  | 150 | 87 | 93  |
| 508 211 008 | GT9B-4  | YT9B-BS   | • | • | 1 | J | 7,5  | 80  | 150 | 69 | 105 |
| 508 012 009 | 50812   | YTX9-BS   | • | • | 1 | A | 8    | 90  | 150 | 87 | 105 |
| 511 214 014 | GT14Z-S | YTZ14-S   | • | • | 1 | J | 11,3 | 140 | 150 | 87 | 110 |
| 512 008 013 | GT14B-4 | YT14B-BS  | • | • | 1 | J | 11,5 | 130 | 150 | 69 | 145 |
| 514 011 015 | 51411   | CB14L-A2  | • | • | 0 | D | 13   | 150 | 134 | 89 | 166 |
| 514 012 015 | 51412   | CB14-A2   | • | • | 1 | D | 13   | 150 | 134 | 89 | 166 |
| 514 901 019 | 81600   | YTX16-BS  | • | • | 1 | A | 14   | 190 | 150 | 87 | 159 |
| 518 901 020 | 82000   | YTX20L-BS | • | • | 0 | A | 18   | 200 | 175 | 87 | 155 |

**MOLL mobike CLASSIC 12V** (mit Säurepack) · (with acid pack)

|             |       |                |   |   |   |   |    |     |     |     |     |
|-------------|-------|----------------|---|---|---|---|----|-----|-----|-----|-----|
| 511 012 012 | 51112 | CB10L-A2       | • | • | 0 | D | 11 | 120 | 134 | 90  | 145 |
| 512 011 012 | 51211 | CB12A-A        | • | • | 1 | B | 12 | 120 | 134 | 80  | 160 |
| 512 013 012 | 51213 | CB12AL-A2      | • | • | 0 | D | 12 | 120 | 134 | 80  | 160 |
| 518 014 017 | 51814 | (BMW ohne ABS) | • | • | 0 | G | 18 | 170 | 185 | 82  | 170 |
| 519 012 019 | 51912 | CB16-B         | • | • | 1 | B | 19 | 190 | 175 | 100 | 155 |
| 530 030 030 | 53030 | C60-N30L-A     | • | • | 0 | G | 30 | 300 | 186 | 130 | 171 |

**MOLL mobike CLASSIC 12V** (ohne Säurepack) · (without acid pack)

|             |       |            |   |   |   |   |    |     |     |     |     |
|-------------|-------|------------|---|---|---|---|----|-----|-----|-----|-----|
| 530 030 030 | 53030 | C60-N30L-A | • | • | 0 | G | 30 | 300 | 186 | 130 | 171 |
|-------------|-------|------------|---|---|---|---|----|-----|-----|-----|-----|

Anschlusspole · Terminals

